

CM2 系列

安装形式及其附件

附件	本体	标准装备(本体安装出厂)					标准装备(同包出厂)										可选项	
		安装螺母	注1) 杆端螺母(外螺纹)	单耳环	双耳环	注7) 衬垫	安装螺母	脚座	法兰	摆动底座	注5) 摆动底座用销轴	注5) 双耳环用销轴	耳轴	安装螺母(耳轴用)	耳环座(CM2E, CM2V)	注5) 耳环座用销轴(CM2E, CM2V)	单肘节接头(仅外螺纹)	注6) 双肘节接头(仅外螺纹)
B 基本型(两侧带凸台)	●(1个)	●(1个)	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
L 轴向脚座型	●(1个)	●(1个)注2)	●(1个)	—	—	—	●(1个)注2)	●(2个)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
F 杆侧法兰型	●(1个)	●(1个)	●(1个)	—	—	—	—	—	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	●	●
G 无杆侧法兰型	●(1个)	●(1个)	●(1个)	—	—	—	—	—	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	●	●
C 单耳环型	●(1个)	—注3)	●(1个)	●(1个)	—	●(最多3枚)	—注3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
D 双耳环型	●(1个)	—注3)	●(1个)	—	●(1个)	●(最多3枚)	—注3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
U 杆侧耳轴型	●(1个)	—注4)	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
T 无杆侧耳轴型	●(1个)	—注4)	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
E 耳环一体基本型	●(1个)	—注3)	●(1个)	—	—	—	—注3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
V 耳环一体型(90°)	●(1个)	—注3)	●(1个)	—	—	—	—注3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
BZ 平端基本型	●(1个)	●(1个)	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
FZ 平端杆侧法兰型	●(1个)	●(1个)	●(1个)	—	—	—	—	—	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	●	●
UZ 平端无杆侧法兰型	●(1个)	—注4)	●(1个)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●

附件	本体	标准装备(本体安装出厂)					可选项													
安装形式: C 底座记号: N 单耳环+底座+销	●(1个)	—注3)	●(1个)	●(1个)	—	●(最多3枚)	—注3)	—	—	●(2个)	●(1个)	—	—	—	—	—	—	●	●	
安装形式: T, U, UZ 底座记号: N 耳轴+底座	●(1个)	—注4)	●(1个)	—	—	—	—注3)	—	—	●(2个)	—	—	●(1个)	●(1个)	—	—	—	●	●	
安装形式: E 底座记号: N 耳环一体+底座+销	●(1个)	—注3)	●(1个)	—	—	—	—注3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(1个)	●(1个)	●	●
安装形式: V 底座记号: N 耳环一体(90°)+底座+销	●(1个)	—注3)	●(1个)	—	—	—	—注3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●(1个)	●(1个)	●	●

注1) 杆端为内螺纹时不配备。
 注2) 共2个安装螺母同包。
 注3) 耳环型中安装螺母不同包。
 注4) U, T, UZ中耳轴螺母同包。

注5) 弹性挡圈同包。
 注6) 销、弹性挡圈(φ40开口销)同包。
 注7) 此为耳环角度调整用附件, 数量根据安装个数而不同。

安装件 / 零部件型号

安装件	最小配置数量	缸径(mm)				细分(最少配置数量时)
		20	25	32	40	
脚座*	2	CM-L020B	CM-L032B		CM-L040B	脚座 2个, 安装螺母 1个
法兰	1	CM-F020B	CM-F032B		CM-F040B	法兰 1个
单耳环**	1	CM-C020B	CM-C032B		CM-C040B	单耳环 1个, 内衬 3个
双耳环(带销轴)**	1	CM-D020B	CM-D032B		CM-D040B	双耳环 1个, 内衬 3个 耳销 1个, 弹性挡圈 2个
耳轴(带螺母)	1	CM-T020B	CM-T032B		CM-T040B	耳轴 1个, 耳轴螺母 1个
杆端螺母	1	NT-02	NT-03		NT-04	杆端螺母 1个
安装螺母	1	SN-020B	SN-032B		SN-040B	安装螺母 1个
耳轴螺母	1	TN-020B	TN-032B		TN-040B	耳轴螺母 1个
单肘节接头	1	I-020B	I-032B		I-040B	单肘节接头 1个
双肘节接头	1	Y-020B	Y-032B		Y-040B	双肘节接头 1个 耳环销 1个, 弹性挡圈 2个
耳环销(双耳环)	1	CDP-1			CDP-2	耳环销 1个, 弹性挡圈(开口销) 2个
耳环销用(双肘节接头)	1	CDP-1			CDP-3	耳环销 1个, 弹性挡圈(开口销) 2个
摆动底座用销	1	CDP-1			CD-S03	销 1个, 弹性挡圈 2个
耳环座用销(CM2E, CM2V用)	1	CD-S02		CD-S03		耳环销 1个, 弹性挡圈 2个
耳环座(CM2E, CM2V用)	1	CM-E020B		CM-E032B		耳环座 1个, 耳环销 1个, 弹性挡圈 2个
摆动底座(CM2C使用)	1	CM-B032			CM-B040	摆动底座 2个(2种类各1个)
摆动底座(CM2T使用)	1	CM-B020	CM-B032		CM-B040	摆动底座 2个(2种类各1个)

※1根气缸需搭配2个脚座。
 ※※附衬垫3个, 用于耳环座安装时调整角度。
 ※※※耳环用销轴和弹性挡圈(φ40为开口销)同包出厂。