

# MA-3016 系列 無線搖控模組

MA 系列輸出入模組



## 特點：

- 晶體控制頻率。
- 低電源指示燈。
- 高達 100 公尺的搖控範圍。
- 支援 Modbus RTU / ASCII。
- 免費的 PC 應用軟體 Mindman Utility。
- 簡易的邏輯閘編輯功能。
- LED 輸出指示燈。
- 雙看門狗計時器。

## 訂購代號：

MA - 3016 U

型號

無 :VHF  
U : UHF

## 規格：

型號	MA-3016 / MA-3016U
接收器輸出模式	Sink (40VDC / 200mA / 3000VDC 隔離)
接收器通訊模式	RS-485
接收器工作電壓	+ 10 ~ + 30 VDC
接收器工作速率	1200~115200 bps
接收器 LED 輸出指示燈	有
發射器輸入電源	2 個 AA 電池
操作溫度	-20~+75℃ (不凍結)
工作距離範圍	100公尺 (max.)
看門狗計時器	系統及通訊介面
邏輯閘功能方塊種類	11
邏輯閘功能方塊數量	128
尺寸 (L×W×H)	200× 77 × 40 mm (接收器), 120× 55 × 25 mm (發射器)
重量	142 g (接收器), 155g (發射器)



Mindman

### 軟體：



#### Mindman Editor

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



#### Mindman Utility

- 支援型號：MA 系列分散式自動化控制器 / MA 系列輸出入模組
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista / Window 7



#### MA-152\*U driver / AMB128 driver

- 支援型號：MA-152\* 系列通訊轉換器 / MA 系列記憶卡
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac



#### MA-1571U driver


- 支援型號：MA-157\* 系列通訊轉換器
- 支援作業系統：Window98 / ME / 2000 / XP / Vista (32/64 bit) / Window 7(32/64 bit) / WinCE / Linux / Mac / Window Server 2008 R2 / Android

### 配件：

### 適用型號：

#### ADP090401


- 通訊轉接板



MA-1188\*, MA-1189\*  
MA-1520, MA-1521,  
MA-10\*\*,  
MA-3016

#### USB1800


- 通訊轉換器USB通訊線



MA-1520U, MA-1521U,  
MA-1571U

#### AMB128


- 控制器記憶卡匣



MA-1188\*, MA-1189\*

#### DSCAB

- 控制器RS-232通訊線



MA-1188\*, MA-1189\*